

P 14/4 D01 BR SAKS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Gli anelli di misura sono usati per proteggere dall'uso di fusibili di dimensioni errate. Sono semplicemente inseriti nella rispettiva base del fusibile e impediscono l'uso di fusibili più grandi.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Inserto d'adattamento (dispositivo automatico di sicurezza), 4 A
Nr.Cat.	0138100000
Tipo	P 14/4 D01 BR SAKS4
GTIN (EAN)	4008190077365
CPZ	50 Pezzo

P 14/4 D01 BR SAKS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	10,5 mm	Profondità (pollici)	0,413 inch
Posizione verticale	11 mm	Altezza (pollici)	0,433 inch
Diametro	12 mm	Peso netto	0,36 g

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Elemento fusibile
----------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale	Alluminio	Colori	marrone
-----------	-----------	--------	---------

Dati dimensionamento

Corrente nominale	4 A
-------------------	-----

Dimensioni

Diametro	12 mm
----------	-------

Fusibili

Colori	marrone	Corrente	4 A
Inserto portafusibile	E14	Tipo	Calibro per inserti E14 4 A
Versione	Elemento fusibile		

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	