

**S-1L-160/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Le barre di distribuzione di fase a 1 polo vengono utilizzate per la distribuzione del potenziale ad altri componenti dell'armadio di comando come interruttori, interruttori differenziali e altri dispositivi di installazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Nr.Cat.	<a href="#">2657950000</a>
Tipo	S-1L-160/10
GTIN (EAN)	4050118672572
CPZ	10 Pezzo

**S-1L-160/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	16,8 mm	Profondità (pollici)	0,661 inch
Posizione verticale	15,5 mm	Altezza (pollici)	0,61 inch
Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6,299 inch
Peso netto	24 g		

**Dati dei materiali**

Colori	grigio
--------	--------

**Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	10 mm <sup>2</sup>	Corrente nominale	63 A
----------------------------	--------------------	-------------------	------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	17,8 mm
-----------------	---------

**Generale**

Numero di poli	9
----------------	---

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>