

**S-1L-160/16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Le barre di distribuzione di fase a 1 polo vengono utilizzate per la distribuzione del potenziale ad altri componenti dell'armadio di comando come interruttori, interruttori differenziali e altri dispositivi di installazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Nr.Cat.	<a href="#">2657960000</a>
Tipo	S-1L-160/16
GTIN (EAN)	4050118672565
CPZ	10 Pezzo

## S-1L-160/16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	16,8 mm	Profondità (pollici)	0,661 inch
Posizione verticale	15,5 mm	Altezza (pollici)	0,61 inch
Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6,299 inch
Peso netto	32 g		

## Dati dei materiali

Colori grigio

## Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 16 mm<sup>2</sup> Corrente nominale 80 A

## Dimensioni

Passo in mm (P) 17,8 mm

## Generale

Numero di poli 9

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità [CE Declaration of Conformity](#)Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)